

Podatkovni list izdelka: HSATS508EE

SAT Multi-stikalo 5 v 8 za Quattro + Quad LNB, vključno z

napajalnikom 12V 1,6A



Multi-stikalo HSATS508EE serije 5 – z nastavitvijo dušenja signala – je naprava z vgrajenimi visokofrekvenčnimi komponentami v kombinaciji s preizkušeno mehansko zasnovo, ki ponuja uravnotežen izdelek z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.

Namenoma so bili odpravljeni nepotrebni upravljalni elementi, kontrolne lučke in tipke.

Zahvaljujoč uporabi aktivnih modulov serija zagotavlja zadostno moč signala.

Multi-stikalo HSATS508EE serije 5 je združljivo tako s Quattro kot tudi s Quad LNB-ji.

- DVBT2
- Napajalnik: 12 V
- Podpora LNB: Quattro/Quad
- Vrata: pozlačeni F-konektorji

• Hitra namestitev

Multiswitch HSATS508EE Series 5 - with signal attenuation adjustment – is a device featuring integrated high-frequency components combined with proven mechanical design, offering a well-balanced product with an excellent price-to-performance ratio.

It deliberately omits unnecessary control elements, indicator lights, and buttons.

Thanks to the use of active modules, the series consistently delivers sufficient signal strength.

The multiswitch HSATS508EE Series 5 is compatible with both Quattro and Quad LNBs.

- DVBT2
- Power supply: 12V
- LNB Support: Quattro / Quad
- Ports: Gold-plated F connectors
- Quick Installation

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	173,00
neto širina (mm)	128,00
neto višina (mm)	54,00
neto masa (kg)	0,65
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	50

Tabela datoteke: SAT Multi-stikalo 5 v 8 za Quattro + Quad LNB, vključno z

Artikelnummer		HSATS508EE	HSATS516EE
Nummer Eingänge	SAT/IF	4 (F)	4 (F)
	Terr.	1 (F)	1 (F)
Ausgänge		8 (F)	16 (F)
terr. Verstärker 47 - 862MHz (Attenuator 0 dB... -15dB)		ja	ja
Auswahl LNB/Polarität		18V/22KHZ 13V/22KHZ 18V 13V	
Frequenzbereich	SAT/IF	950 - 2200MHz	950 - 2200MHz
	Terr.	47 - 862MHz	47 - 862MHz
Verlust über Teilnehmorausgänge (dB)	SAT/IF @ 950MHz	0dB	-1dB
	SAT/IF @ 2150MHz	8dB	7dB
	terr. Rec./Out 1-8	8dB	8dB
Alle Werte liegen innerhalb einer Toleranz von	+/- 1,5dB terr. Rec./Out 9-16		8dB
	terr. Rec./Out 17-24		
	terr. Rec./Out 24-32		

Opis	Šifra
SAT Multi-stikalo 5 v 8 za Quattro + Quad LNB, vključno z napajalnikom 12V 1,6A	HSATS508EE
dodatni pribor	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
SAT LNB Quattro za priklop 1 multistikalo, 40mm	HSATLSA--A
SAT končna antenska vtičnica 3 priklj. R/CATV/SAT, razred A okvir+NO ohišje, 9010	HSATD3M
SAT končna vtičnica 4 priključki, radio/TV/2xSAT, razred A okvir+NO ohišje, 9010	HSATD4M
SAT ohišje jeklo, perfor.mont.plošča, 3-točk.zapah Š400xV400xG200, RAL7035 svetlo sivo	HSATG442M
SAT ohišje jeklo, perfor.mont.plošča, 3-točk.zapah Š600xV600xG200, RAL7035 svetlo sivo	HSATG662M
Kabel koaksialni DIGI-SAT 3050 75Ω, 1,02/4,6/7,2, 105 dB B2ca-s1b, d1, a1 razred A++, bel, trojno oklopljen, kolut 500m	XC1612023
Kabel, koaksialni, DIGI-SAT 3040, 75Ω, 1,02/4,6/6,8, 110dB PVC, Eca, razred A, bel, trojno oklopljen, kolut 100m	XC1609801
Kabel, koaksialni, DIGI-SAT 3010 75Ω, 1,13/4,8, 95dB, PVC razred A, bel, dvojno oklopljen, kolut 100m	XC1609401
Kabel koaksialni DIGI-SAT 3030 75Ω, 1,02/4,6, 100dB, PVC razred A, bel, trojno oklopljen, kolut 100m	XC1609901
Kabel, koaksialni, DIGI-SAT 3010 75Ω, 1,13/4,8, 95dB, PVC razred A, bel, dvojno oklopljen, kolut 100m	XC1609401
Kabel, koaksialni, DIGI-SAT 3000 75Ω, 1,02/4,6, 90dB, PVC razred A, bel, dvojno oklopljen, kolut 100m	XC1608901
Kabel, koaksialni, DIGI-SAT 3011 75Ω, 1,13/4,8/6,8, 90dB razred A, črn, dvojno oklopljen, kolut 100m	XC1601501