

Podatkovni list izdelka: MX110241F1

Odklopnik, tip A, 4-polni, 50kA, 100A in RCCB do 1A

nazivni tok 100A, kratkostična zmogljivost (400V) 50kA, velikost: 1, sprožnik termomagnetni
sprožnik - tip A, število polov: 4, Rated residual current: 30mA-100mA-300mA-1A



Tehnični podatki

Neto širina (mm)	120,00
Neto višina (mm)	205,00
Neto teža (kg)	1,55
EAN-koda	9004840905830
Toplotne izgube (W)	35,20
Najnižja temperatura okolice (°C)	-40
Najvišja temperatura okolice (°C)	70
Naprava	močnostno stikalo
Standard	EN 60947-2
nazivni tok (A)	100
Nazivna napetost	< 690VAC
kratkostična zmogljivost (400V) (kA)	50
velikost:	1
sprožnik	termomagnetni sprožnik - tip A
število polov:	4
Stopnja onesnaženosti	3

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Stopnja zaščite	IP40
Mehanska življenska doba	15000 preklapov
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	8000
naznačena kratkostična izklopna zmogljivost Icu (kA)	50
naznačena obratovalna kratkostična izklopna zmogljivost Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Električna življenska doba (preklopni cikli)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Odklopnik, tip A, 4-polni, 50kA, 100A in RCCB do 1A nazivni tok 100A, kratkostična zmogljivost (400V) 50kA, velikost: 1, sprožnik termomagnetni sprožnik - tip A, število polov: 4, RatedMX110241F1 residual current: 30mA-100mA-300mA-1A	
Dodatna oprema	
Zaklepna priprava z ročico za MX1	MX190199
Adapter, za DIN-S 35mm, za MX1 4-pol. velikost: 1, število polov: 4	MX190214
Sponka, za MX1, 2,5–75mm ² , 1 kos Al/Cu, velikost: 1	MX190015
Podaljšek priključka, 4-polni, za MX1, 8 kosov 8 kosov vključenih na izdelek, za 4-polni MX1 (za zgoraj in spodaj), število polov: 4	MX190020
Prekritje priključkov, kratko, za MX1 4-pol. za zgoraj in spodaj, število polov: 4	MX190781
Sponka, tunelska, 1x16–95mm ² , za MX1, 1 kos Al/Cu, velikost: 1, POZOR: sponka ni primerna za uporabo v tokokrogih, ki vključujejo FV razsmernike oziroma frekvenčno krmiljene polprevodniške naprave baterijskih hranilnikov el. energije. Upoštevajte navodila za montažo!	MX196730
Priključek z zadnje strani, 4-polni, za MX1 velikost: 1	MX196735
Podnožje, za MX1 4-pol. velikost: 1, število polov: 4	MX196872
Sprožnik, varnostni, za vtično podnožje, za MX1 velikost: 1	MX196873
Plošča, ločilna, za MX1 velikost: 1	MX196870
Ročica, z možnostjo zaklepanja, za MX1	MX190125
Ročica z vratno sklopko, z zaklepanjem, za MX1 dolžina osi 50cm, velikost: 1	MX190172
Mehanska blokada za MX1 4-pol. velikost: 1, število polov: 4	MX191582
Sprožnik, podnapetostni, 110VAC, za MX1 velikost: 1	MX199462
Sprožnik, podnapetostni, 220–240VAC, za MX1 velikost: 1	MX199471
Sprožnik, podnapetostni, 380–415VAC, za MX1 velikost: 1	MX199473
Sprožnik, podnapetostni, 24VDC, za MX1 velikost: 1	MX199481
Sprožnik, podnapetostni, 220VDC, za MX1 velikost: 1	MX199489

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Dodatna oprema	
Sprožnik, napetostni, 110VAC, za MX1 število polov: 1	MX199567
Sprožnik, napetostni, 220–240VAC, za MX1	MX190154
Sprožnik, napetostni, 380–415VAC, za MX1	MX191607
Sprožnik, napetostni, 24VDC, za MX1	MX199736
Sprožnik, napetostni, 220VDC, za MX1	MX199742
Motorski pogon, 24VDC, za MX1 velikost: 1	MX199837
Motorski pogon, 110VAC/110–120VDC, za MX1 velikost: 1	MX199838
Motorski pogon, 220–240VAC/220VDC, za MX1 velikost: 1	MX199832
Motorski pogon, 380–415VAC, za MX1 velikost: 1	MX199833
RCCB sprožnik za MX1, 4-polni, tip A, 30-100-300-1000mA	MX194610
Kontakt, pomožni, 1 preklopni kontakt	MX199411
Kontakt, alarmni, 1 preklopni kontakt	MX199511