

Podatkovni list izdelka: LIVT5792--

# LED reflektor 20W črn/siv SMD 3000K, 1600lm, IP65 **ECONOMY**




## Tehnični podatki

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| DxŠxV mm                | 181x34x148   |
| Barva                   | siva<br>črna |
| Material                | Aluminij     |
| Moč (W)                 | 20           |
| Delovna napetost AC (V) | 220-240      |
| Barva svetlobe          | toplo bela   |
| Svetlobni tok (lm) (lm) | 1600         |
| Factor moči             | >0.9         |
| Barvni indeks           | >70          |
| Možnost zatemnitve      | Ne           |
| Barvna temperatura (K)  | 3000         |
| Grlo                    | LED Platine  |
| Svetilno telo           | SMD LED      |
| Življenjska doba        | 20.000h      |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Kot sevanja (°)                                                    | 100      |
| Stopnja zaščite                                                    | IP65     |
| Zaščitni razred                                                    | II       |
| Primerjalna vrednost porabe energije (W) z žarnico z žarilno nitko | 100      |
| Proizvajalec                                                       | 08-V-TAC |
| Možnost vrtenja (°)                                                | 180      |
| Frekvenca (Hz)                                                     | 50       |

## Merska skica: LED reflektor 20W črn/siv SMD 3000K, 1600lm, IP65



148x181x34mm

## Tabela izdelkov

| Opis                                              | Šifra    |
|---------------------------------------------------|----------|
| LED reflektor 20W črn/siv SMD 3000K, 1600lm, IP65 | LIVT5792 |