

Podatkovni list izdelka: LID10334--

10226BF/8, steklo za 10226BF reflektor



Tehnični podatki

Prekritje	opal
Krmilna naprava	LED napajalnik
Vhodna napetost AC (V)	100-240
Izhodna napetost DC (V)	23-28
Izhodni tok (A)	1
Življenjska doba (h)	30000
S svetlobnim virom	da

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
10226BF/8, steklo za 10226BF reflektor	LID10334