


Podatkovni list izdelka: LID11631--

Cube-WL1, GU10 QPAR 16, 2x35W IP54, bistra, siva **ECONOMY**

Outdoor wall luminaire



Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP54
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetila
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit MR16
s svetlobnim virom	ne
število svetilk	2
vznožek	GU10
moč (W)	20
Delovna napetost AC (V)	100-240
Frekvenca (Hz)	50/60
montaža	stenska nadgradna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	siva
material	tlačno liti aluminij
prekritje	bistro
Dolžina (mm)	63
Širina (mm)	63
Višina (mm)	154
Dodatna oprema	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Potrebna oprema	LID 13226--; LID 14937--
DxŠxV mm	63x63x154

Merska skica: Cube-WL1, GU10 QPAR 16, 2x35W IP54, bistra, siva




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Cube-WL1, GU10 QPAR 16, 2x35W IP54, bistra, siva Outdoor wall luminaire	LID11631
Potrebna oprema	
7306CG/W reflektor kvadratni bel 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID13226
7306CGD/C bel COB reflektor 6W CW GU10 60° 230V zatemnilni 25 LAMPS	LID14937
Dodatna oprema	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 za zaprte svetilke Primerno za zaprte svetilke z visoko temperaturo okolice; 25 LAMPS	LID17278
7305EGD/W 5W GU10 WW IP44 zatemnilna za zaprte svetilke Primerno za zaprte svetilke z visoko temperaturo okolice; 25 LAMPS	LID17279
7304GE/W varnostna SMD 4W 3h WW GU10 60° TRIAC zatemnilna varnostna sijalka, prilagojena samo za neprekinjeno delovanje; 25 LAMPS	LID17203
7306CG/W reflektor kvadratni bel 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID13226
7306CGD/W bel kvadratni reflektor 6W WW GU10 60° 230V zatemnilni; 25 LAMPS	LID14508
7306CBG/W črna reflektorska sijalka 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID15671
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
89002A varnostni set MR16 LED modul 3W 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
89009/EME LED zasilni kit za GU10/E27 LED sijalke 3-7W Ta komplet deluje tudi z GU10 LED-žarnicami, ki so primerne za 180V DC napajanje; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106